

■街なか広場 負荷設備数量表

番号	記号	名称	仕様	数量	回路数			容量 (KVA)	備考
					直	100V	200V		
1	舞信	舞台照明信号コンセント盤 (舞台袖上手イベント盤スペースに設備)	C型20Aコンセント × 2個付 (直2回路) DMX信号入力コネクタ × 1個、DMX信号出力コネクタ×1個付	1面	2		2.0	舞台上手に設備	
2	CB1	常設用コンセントボックス1 (防滴仕様)	接地型2P15Aコネクタ × 2個付 (2連直1回路) DMX信号出力コネクタ × 1個付	8個	8		11.0	常設照明器具用 (ビックテール)	
3	CB2	常設用コンセントボックス2 (防滴仕様)	接地型2P15Aコネクタ × 2個付 (2連直1回路) DMX信号出力コネクタ × 1個付 イーサネットコネクタ × 1個口	5個	5		2.5	電源ケーブル、DMXケーブル付 常設照明器具用 (ビックテール) 技術ギャラリー3-A・倉庫3-B(FR上下用)	
4	CB3	コンセントボックス(防滴仕様)	接地型2P30Aコネクタ × 1個口 (直1回路)	2面	2		8.4	持込フォロースポット用 (ビックテール)	
合計					14	2	23.9		
								DMX-IN x1 DMX-OUT x14 Ether x2	

■街なか広場 電源盤数量表

番号	記号	名称	仕様	数量	回路数			容量 (KVA)	備考
					直	100V	200V		
1		移動型調光器接続盤 (EPS-3に設備)	入力 1φ3w 105V/210V 60Hz 30kVA MCCB 3P 400AF/300AT × 1 (総主幹) MCCB 2P 50AF/15AT × 2 MCCB 2P 50AF/20AT × 14 MCCB 2P 50AF/30AT × 2 MCCB 2P 100AF/60AT × 4 C型60Aコンセント × 2 イーサネットコネクタ × 1	1面				12.0	各ラック・HUB電源 (技術ギャラリー2-A・倉庫2-A) Bn9/FRx4/舞信x1 PINx2 盤面に2個付
2		持込照明機器電源盤 (舞台袖下手EPS-1Cに設備)	入力 1φ3w 105V/210V 60Hz 60kVA MCCB 3P 400AF/300AT × 1 (総主幹) カムロック出力コネクタ × 1式 MCCB 2P 100AF/60AT × 4 MCCB 2P 50AF/20AT × 3 C型60Aコンセント × 4 C型20Aコンセント × 2 DMX信号入力コネクタ × 1個、DMX信号出力コネクタ×1個付 イーサネットコネクタ × 1個 抜け止め接地ダブルコンセント × 1個	1面				4.0	電源は電気設備工事 DMX-IN x1 DMX-OUT x1 1
								1.5	

■街なか広場 調光装置数量表

番号	記号	名称	仕様	数量	回路数			容量 (KVA)	備考
					直	100V	200V		
1		照明操作卓 [smart fade ML]	記憶数 288メモリー メモリーデータ入力操作部 × 1式 マスターフェーダ × 1式 最大デバイス 24台 アウトプット×2ユニバース(dmx1024) 外部記憶装置 (SD) × 1式	1卓					接続コネクタケーブル、ケース付
2		ネットワークボックス 【倉庫2-A】	スイッチングハブ × 1式 イーサネットパッチパネル × 1式	1面					19インチラックに組み込み
3		DMXパッチラック 【技術ギャラリー2-Aに設備】	DMX信号入力出力パネル × 1式 冷却ファン × 1式 平行E付15Aコネクタ × 1個付 (2連直1回路) イーサネットコネクタ × 1個付	1面		1		2.0	

■システム系統図

