

■スタジオ1

番号	記号	名称	仕様	数量	直 100V	DMX		容量 (kVA)	備考
						OUT	IN		
1	.	天井コンセント	パワコン ×1個付き (直1回路)	2個	2			12.0	
			DMX信号出力コネクタ ×1個付き				2		
合計					2			12.0	
2	.	持込照明機器電源盤	入力 1φ3w 105V/210V 60Hz 20kVA	1面					
			MCCB 3P 100AF/100AT × 1 (総主幹)						
			MCCB 2P 100AF/ 60AT × 2						
			MCCB 2P 50AF/ 20AT × 3						
			C型60Aコンセント × 2						
			平行E付15Aコンセント (2ヶ口) × 1						
DMX信号入力コネクタ			2						

■スタジオ2

番号	記号	名称	仕様	数量	直 100V	DMX		容量 (kVA)	備考
						OUT	IN		
1	.	天井コンセント	パワコン ×1個付き (直1回路)	4個	4			24.0	
			DMX信号出力コネクタ ×1個付き				4		
合計					4			24.0	
2	.	持込照明機器電源盤	入力 1φ3w 105V/210V 60Hz 30kVA	1面					
			MCCB 3P 225AF/150AT × 1 (総主幹)						
			MCCB 2P 100AF/ 60AT × 2						
			MCCB 2P 50AF/ 20AT × 5						
			C型60Aコンセント × 2						
			平行E付15Aコンセント (2ヶ口) × 1						
DMX信号入力コネクタ			4						

■スタジオ3

番号	記号	名称	仕様	数量	直 100V	DMX		容量 (kVA)	備考
						OUT	IN		
1	.	天井コンセント	パワコン ×1個付き (直1回路)	4個	4			24.0	
			DMX信号出力コネクタ ×1個付き				4		
合計					4			24.0	
2	.	持込照明機器電源盤	入力 1φ3w 105V/210V 60Hz 30kVA	1面					
			MCCB 3P 225AF/150AT × 1 (総主幹)						
			MCCB 2P 100AF/ 60AT × 2						
			MCCB 2P 50AF/ 20AT × 5						
			C型60Aコンセント × 2						
			平行E付15Aコンセント (2ヶ口) × 1						
DMX信号入力コネクタ			4						

■スタジオ4

番号	記号	名称	仕様	数量	直 100V	DMX		容量 (kVA)	備考
						OUT	IN		
1	.	天井コンセント	パワコン ×1個付き (直1回路)	2個	2			12.0	
			DMX信号出力コネクタ ×1個付き				2		
合計					2			12.0	
2	.	持込照明機器電源盤	入力 1φ3w 105V/210V 60Hz 20kVA	1面					
			MCCB 3P 100AF/100AT × 1 (総主幹)						
			MCCB 2P 100AF/ 60AT × 2						
			MCCB 2P 50AF/ 20AT × 3						
			C型60Aコンセント × 2						
			平行E付15Aコンセント (2ヶ口) × 1						
DMX信号入力コネクタ			2						